



Airam Led

LED-lampa

Byt alla lampor i ditt hem på en gång! Lampor med mycket bra pris–prestandaförhållande är förpackade i praktiska flerpack. Alla Airam LED-lampor har tre års garanti mot uppvisande av inköpskvitto.

Opal normal LED-ljuskälla av glas 7W 4000K E27 806lm 12000h 60x108mm, 2 st. i kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8294644	4713842	0.08	Airam Led



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	40 mA
Märkström (max) (mA)	40 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	7 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	7 W
Spänningstyp	AC
Distorsion (THD)	155 THD

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	806 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	115 lm/W
Lampform	Rund/klot
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Socket	E27
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	E
Lamp designation	A-type
Min. number of switching cycles	50000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	7 kWh
Medellivslängd (h)	12000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	806 lm
Ljusflöde (max) (lm)	806 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljuskälla enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	360 °
Strålningsvinkel (max) (°)	360 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Glas
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	60 mm
Längd (mm)	108 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20