



Lineaarihalogeeneja on perinteisesti käytetty valonlähteinä erilaisissa heittimissä. Ne ovat tehokkaita lamppeja, jotka kestävät hyvin kuumuutta. Siksi ne ovat omiaan käyttökohteissa, joissa tehokasta valoa tarvitaan pitkiä aikoja, kuten esim. remonttikohteissa. Halogeenit on pakattu kestäviin blisterpakkauksiin, jotka suojaavat tuotetta ja joista tuote samalla näkyy selvästi. Saatavissa kaksi eri mallia.

Kirkas lineaarihalogeeni J118 120W 2900K R7s 2270lm 2000h 9 x 118 mm, 2 kpl blisterpakkaus.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
	9410175	0.01	



EC000038 Halogeenilamppu verkkojännitteinen

ETIM	
Lampputeho (W)	120 W
Valovirta (lm)	2270 lm
Kanta	R7s
Lampun muoto	Putki, kaksipäätyinen
Kierretty lasi	Ei
UV-suojaus	Kyllä
Väriämpötila (K)	2900 K
Energiatohokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	G
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	120 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	2000 h
Lamppumerkintä	muu

Sähkötekniset tiedot	
Lamppujännite (min) (V)	220 V
Lamppujännite (max) (V)	240 V
Mitat	
Halkaisija (mm)	9 mm
Kokonaispituus (mm)	118 mm
Rakenne	
Malli / Tyyppi	Kirkas